



# NOCTUA NM-M1-MP78 chromax.black

## 安装套件

NM-M1-MP78是一款发烧级的，多插槽的SecuFirm2+™安装套件，TORX®的SecuFirm2+™安装套件对于想要在购买他们的Noctua CPU散热器时尚不支持最新插槽的用户来说，是理想的升级套件。可以升级自2005年以来，各种具有78mm安装距离的Noctua CPU散热器（请参阅详细兼容信息），并支持AMD (AM5 & AM4) 和 Intel (LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1200, LGA1200, LGA115X) 的所有新插槽平台，M1-MP78为风冷的高级型号提供了很好的可实现升级基础，在AMD AM5上，通过使用偏移安装，可以使CPU温度一般降低1-3°C，这种偏移安装选项可以明显的提高散热性能。像所有的SecuFirm2™ 安装套件一样，它结合了出色的可靠性，更好的接触压力和简单，直接的安装方式。同时，新的SecuFirm2+™标准，它使用TORX® T20代替了原来的Phillips头螺钉，以更好地工作和耐磨性。借助随带的尖端磁性 NM-SD1 TORX® T20螺丝刀，非常适合经常更换系统，并在大量使用时要求新的全标准的爱好者用户。

### 基于TORX® 标准的SecuFirm2+™

新的SecuFirm2+™使用了标准的TORX®T20代替Phillips头螺钉。减少了驱动器的凸轮的Torx®, 更加容易操作，尤其是在空间有限的环境中，如预装配的PC系统。同时，螺钉头的磨损会更小，这使得安装套件更加耐用非常适合经常更换系统，并在大量使用时要求新的全标准的爱好者用户。

### chromax.black 型号

对于Chromax.black型号，所有螺钉，固定支架和安装支架都经过优质，高度耐磨的黑色涂层处理。非常适合使用在Noctua的Chromax.Black型号散热器上创建全黑设备！

### NM-M1-MP78 chromax.black 安装套件规格

#### 插槽兼容性

Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1156, LGA1155, LGA1151, LGA1150 and AMD AM5, AM4  
NH-L12 Ghost S1 Edition, NH-L12S, NH-U9S (chromax.black), NH-U12A (chromax.black), NH-U12S (SE-AM4, chromax.black), NH-U12S redux, NH-U14S

#### 多插槽支持

NM-M1组合是Noctua目前最全面的多插槽安装套件：支持AMD AM5和AM4以及Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1150, LGA1155和LGA1155和LGA1156，它们是您需要更加广泛范围内升级或切换系统的方案。

#### 适用于安装间距为 78mm 的 Noctua 散热器

NM-M1-MP78 套件与各种使用 78mm 安装间距的 Noctua CPU 散热器兼容，而具有 83mm 安装间距的散热器必须使用MP83 型号。请参阅我们的详细兼容性信息，以检查哪种套件适合您的散热器。

请注意，NM-M1-MP83仅与安装间距为83mm的散热器兼容（参见详细的兼容性信息）以及NM-M1-MP78套件必须用于安装间距为78mm的散热器。

要了解如何确定散热器是使用83毫米还是78毫米的安装间距，请参考：[www.noctua.at/mounting-pitch](http://www.noctua.at/mounting-pitch)

有关详细的新的插槽兼容性信息，请访问：[ncc.noctua.at/socket兼容性概述](http://ncc.noctua.at/socket-compatibility-overview)

#### 物流信息

产品名称	Noctua NM-M1-MP78 chromax.black
EAN	9010018201536
UPC	841501121531
包装尺寸(HxWxD)	260x158x34 mm
毛重	424 g
保修期	6 years
数量/箱	30 pcs
包装尺寸/箱(HxWxD)	506x377x279 mm
毛重/箱	14.00 kg

#### 产品信息

黑色的 NM-M1-MP78 chromax.black 安装套件

